



## 耦合去耦网络 FCC-801-M3-16A



### 技术规格:

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 应用         | IEC 61000-4-6 传导抗扰度                                                                  |
| 频率范围       | 150kHz – 230MHz                                                                      |
| 供电线        | 3 芯电源线                                                                               |
| 阻抗         | 150kHz – 26MHz: 150Ω±20Ω<br>26MHz – 80MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω<br>80MHz – 230MHz: 150Ω±60Ω |
| 最大电流       | 16A                                                                                  |
| 最大电压       | 50 – 60Hz, 线对地最大 250V, 线对线最大 480V                                                    |
| 射频干扰端口额定功率 | 最大 9W                                                                                |
| EUT/电源端连接器 | 4mm MC 安全插座                                                                          |
| 射频干扰端口     | 50Ω BNC                                                                              |
| 尺寸(LxWxH)  | 23cm x 15cm x 13cm                                                                   |
| 重量         | 1.8kg                                                                                |



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



## 联系方式

### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)