



## ARI-6000-100W 功率放大器 700MHz~6GHz



### 描述：

ARI -6000- 100W是Com-Power系列宽带射频放大器的一部分，具有多用途性，特别适用于EMC抗扰度测试应用。ARI -6000- 100W的设计保证能提供高增益，具有卓越的效率和可靠性。

### 主要参数：

- 频率范围：700MHz~6GHz
- 额定输出功率：100W
- 1dB 压缩点输出功率：60W (最小)
- 增益：53dB
- 增益平坦度：±5dB (0dBm 输入时)
- 阻抗：50Ω
- VSWR:2 : 1
- 最大输入：0 dBm
- 输入/输出连接器：N
- 控制端连接器：DB9 , RJ45 , GPIB
- 输入电源：100~240 VAC, 50/60 Hz , 3000W (最大)
- 尺寸 (长×宽×高): 622×483×220mm
- 重量：43.1kg



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程  
更经济的解决方案，贴合用户实际需求  
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备  
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



### 联系方式

#### 北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: [info@emctest.org](mailto:info@emctest.org)

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: [www.emctest.org](http://www.emctest.org)

苏州实验室: [www.emctest.org.cn](http://www.emctest.org.cn)